

Netzwächter NTW-3.3



Technische Daten

Betriebsspannung
180 ... 240 V

Leistungsaufnahme
ca. 1 VA

Verzögerungszeit
ca. 3 s

Spannungsausfall
180 V

Relaisausgänge
230 V / 5A / AC

Umgebungstemperatur
-20 ... +55 °C

Gehäusemaße
B / H / T 23 x 75 x 100 mm

Bestellhinweis:

NTW-3.3: E1882

Der Netzwächter NTW-3 überwacht die Netzspannung der 3 Phasen L1, L2, L3 und den Nulleiter. Im Störfall fällt das Relais nach ca. 3 Sekunden ab und die LED Störung leuchtet.